

Boost Max UNI

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Højtydende og robust LED projektør i elegant design med hele 135Lm/W beregnet til det professionelle marked. Armaturhus i formstøbt aluminium, skærm i hærdet glas. Leveres med 1 meter kabel med fri ende.

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden emballagen åbnes, kontroller for tegn på skader sket under transport. Anvend aldrig armaturet hvis der er tegn skader! Opbevar det i indpakningen og kontakte leverandøren snarest.
2. Ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker. Forsøg ikke at anvende eller installere et beskadiget produkt!
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation: Se nedenfor

4. Produktet må renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig slibende- eller opløsningsmidler til rengøring af produktet.

Anvendelse	Påbygning	Lækstrøm	0.75mA
Driver	u/dæmp Driveren er flicker-fri	Startstrøm	100W: 220V_90A - 277V_120A 150W: 220V_100A / 277V_130A
Effekt	100W / 150W	Antal enheder pr. MCB C10	100W: 10 stk. 150W: 7 stk.
Lyskilde	LED	Overspændings-beskyttelse	6KV
CCT	4000K	Isolationsklasse	Klasse I
CRI	80	Kapslingsklasse	IP66
Lysspredning	90°	Vandalklasse	IK08
Kipbar	Ja	Dæmp	u/dæmp
Dimensioner	100W: 288*57*254mm 2,5Kg 150W: 332*57*264mm 3,3 Kg	Omgivelsestemperaturer	-40 C° til +45C°
Levetid	50.000 timer L70/B10	Tilslutning	Leveres med 90cm kabel (fri ende)
Forsyningsspænding	220-277V 50/60Hz	Godkendelse	CE / RoHS / ErP

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail

Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - www.inwave.dk

Montage på væg

1 Bor to huller i væggen med en boremaskine.	2 Brug en hammer til at isætte de to ekspansionsskruer i de borede huller.	3 Først løsnes gearjusteringsskruerne (Gear adjustment screw) i begge sider af armaturet. Herefter placeres monteringshullerne i lampebeslaget så det passer med de to ekspansionsskruer, skruerne spændes.	4 Spænd monteringsbeslagets skruer, juster lysvinkel på lampen, stram derefter gearjusteringsskruen, og til sidst tilslut strømforsyningsledningen på armaturet til lysnettet - installationen er færdig!
---	---	--	--

Montage på loft

1 Bor to huller i loftet med en boremaskine.	2 Brug en hammer til at isætte de to ekspansionsskruer i de borede huller.	3 Følg anvisningerne i afsnit 3 og 4 ovenfor.	4
---	---	--	-----------------

Montage på gulv

1 Bor to huller i gulvet med en boremaskine.	2 Brug en hammer til at isætte de to ekspansionsskruer i de borede huller.	3 Følg anvisningerne i afsnit 3 og 4 øverst.	4
---	---	---	-----------------

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail

Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - www.inwave.dk