

EASY LED

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Smart all-round armatur med afbryder på siden som er lynhurtigt at montere. Det giver et kraftigt lys uden at blænde med en diffus ensartet lysfordeling uden skygger. Tilslutningskabel, mellemkabel og monteringsclips medfølger.

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, skal du kontrollere om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Hvis der er tegn skader, må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Hvis produktet på nogen måde beskadiges, skal du opbevare det i indpakningen og kontakte leverandøren snarest.
3. Ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker. Forsøg ikke at anvende eller installere et beskadiget produkt!
4. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:

5. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning. Før der tændes for strømmen, kontrolleres at kablingen er korrekt udført og der ikke kan opstå kortslutning.
6. Må ikke monteres nær en varmekilde.
7. Produktet må renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig sandpapir, poleringspulver, alkohol, benzin eller lignende opløsningsmidler til rengøring af produktet.

Anvendelse	Påbygning	Forsyningsspænding	220-240V, 50/60Hz
Driver	Integreret	Overspændingsbeskyttelse	-
Lyskilde	SMD LED	Isolationsklasse	Klasse II
Effekt	8W	Kapslingsklasse	IP20
CCT	3000K	Dæmp	-
CRI	80	Dimensioner	555x22x30mm
		Hulmål	-
Lysspredning	120°	Vægt	0,23kg
Kipbar	-		
Levetid	35.000 timer	Godkendelse	CE, RohS, ErP


Montage

- Sørg for at strømmen er slukket før installation.
- Armaturet leveres med to monteringsbeslag. Monter de to monteringsbeslag i underlaget og sæt derefter armaturet fast i de to beslag. Sørg for at beslagene er placeret nær hver ende af armaturet
- Armaturet er dobbeltisoleret og behøver ikke jordtilslutning.
- Armaturet kan serieforbindes ved enten at støde armaturenderne sammen direkte eller ved at anvende det medfølgende mellemkabel (Fig 1 og Fig 2).
- Kobles armaturerne direkte med hinanden skal det sikres at de er placeret i en lige linje
- Tilslut netkablet til armaturet og tilslut derefter netkablet til strømforsyningen

Fig1



Fig2



Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.