

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Moderne energibesparende, cylindrisk LED påbygningsdownlight i flot finish med integreret reflektor.

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, skal du kontrollere om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Hvis der er tegn skader, må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Hvis produktet på nogen måde beskadiges eller ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker. Forsøg ikke at anvende eller installere et beskadiget produkt!
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:

1. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning. Før der tændes for strømmen, kontrolleres at kablingen er korrekt udført og der ikke kan opstå kortslutning.
2. Må ikke monteres nær en varmekilde.
3. Produktet må kun renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler eller lignende!

Anvendelse	Påbygning	THD	<20% @ 230V
Driver	u/dæmp/DALI-2. Alle drivere er flicker-fri	Isolationsklasse	Klasse I
Effekt	15W, 25W	Kapslingsklasse	IP54
CCT	3000K/4000K/5000K	Dæmp	u/dæmp/DALI-2
RA	90	Omgivelsestemperatur	-20°C til +40°C
Lysspredning	60°	Levetid	50.000 timer L90
Dimensioner	Ø120x144mm	Tilslutning	3x2,5mm ikke-sløjfbar. Sløjfedåse kan tilkøbes
Forsyningsspænding	220 - 240V AC, 50-60Hz	Godkendelse	CE, RoHS, ErP

Montage

Tag bagpladen ud

Vælg den ønskede lysfarve på skydekontakten

1 2

Monter bagpladen på loftet

Tilslut forsyningspændingen i den 3-/5-polede klemrække (afhængig af variant)

N = Nul
⊕ = Jord
L = Fase

3 4

Standard	DALI/0-10V
<p> N = Nul ⊕ = Jord L = Fase </p>	<p> L = Fase ⊕ = Jord N = Nul DA/V+ = DIM+ DA/V- = DIM- </p>

Tilslut AC quick stikket, sæt faldsikringens karabinhage i og fastgør armaturhuset på bagpladen med en drejende bevægelse

5 6

Armaturet monteret. Tænd for strømmen og test belysningen

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.