

# Quickspot Pro

## Instruktionsmanual

### Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Smart indbygningsspot med flot finish og hurtig montering. Spotten er med skruemontering som sikrer en helt tæt fastgørelse til underlaget. Leveres med varmebestandig tætning som fastgøres på dampspærre på den position hvor dampspærre og bagsiden af armaturhuset har kontakt. Godkendt til installation direkte i isoleringen.

#### For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, skal du kontrollere om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Hvis der er tegn skader, må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Hvis produktet på nogen måde beskadiges, skal du opbevare det i indpakningen og kontakte leverandøren snarest.
3. Ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker. Forsøg ikke at anvende eller installere et beskadiget produkt!
4. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

#### Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:

5. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning. Før der tændes for strømmen, kontrolleres at kablingen er korrekt udført og der ikke kan opstå kortslutning.
6. Må ikke monteres nær en varmekilde.
7. Produktet må renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig sandpapir, poleringspulver, alkohol, benzin eller lignende opløsningsmidler til rengøring af produktet.

<b>Anvendelse</b>	Indbygning	<b>Forsyningsspænding</b>	220V
<b>Driver</b>	Ikke indbygget – til GU 10 lyskilder	<b>Overspændingsbeskyttelse</b>	-
<b>Lyskilde</b>	LED	<b>Isolationsklasse</b>	Klasse II
<b>Effekt</b>	Se lyskilden – max 6W	<b>Kapslingsklasse</b>	IP44 på forsiden
<b>CCT</b>	Se lyskilden	<b>Dæmp</b>	Uden dæmp og fasedæmp
<b>CRI</b>	Se lyskilden	<b>Omgivelsestemperaturer</b>	-20°C til +40°C
		<b>Dimensioner</b>	Ø89x68 mm
<b>Lysspredning</b>	Se lyskilden	<b>Hulmål</b>	Ø75-85 mm
<b>Kipbar</b>	Ja - op til 30°	<b>Tilslutning</b>	I 5-polet fjederklemme. Sløjfbar op til 2.5mm kabel
<b>Levetid</b>	Se lyskilden	<b>Godkendelse</b>	CE, RoHS, ErP

## Montage

- Afbryd strømmen før montering
- Bor et hul i loftet på Ø75-85 mm
- Før kablerne ud af hullet
- Åbn monteringsdåsen, fastgør kablerne i klemrækken, aflast kablerne med den værktøjsfrie aflastning, luk monteringsdåsen
- Fjern frontringen fra armaturet
- Før monteringsdåsen og derefter armaturet op i lofthullet
- Fastgør armaturhuset med de to skruer placeret indvendig i hver side af armaturhuset
- Isæt GU10 lyskilden i GU10 fatningen i armaturhuset
- Placer GU10 lyskilden i de to fjedre i frontringen
- Fastgør frontringen i armaturhuset
- Tilslut netspændingen

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.